

**Nous allons voir dans ce tutoriel comment recharger correctement une cartouche toner de type HP Q2624A / Q24A.**

Vous allez tout d'abord avoir besoin des choses suivantes :

- Votre cartouche de toner vide
- [Un kit de rechargement pour toner HP](#), disponible [dans notre magasin](#)
- Une nouvelle puce électronique.
- Un tournevis
- Des gants
- Des pinces
- Un maillet

Voilà comment procéder.

Vous allez commencer par faire sortir la première broche en la poussant vers l'extérieur à l'aide de votre tournevis. Enlevez la ensuite avec des pinces.



Pour la seconde broche il vous faudra lui taper dessus avec un maillet et un tournevis afin de l'enfoncer dans votre cartouche. Vous pourrez ensuite séparer la cartouche en deux ( et ainsi récupérer la seconde broche)



Dévissez ensuite le capot se trouvant sur le côté de la cartouche afin d'avoir accès au bouchon de remplissage. Otez ensuite ce dernier, videz les restes de toner avant de recharger votre cartouche avec la quantité de produit nécessaire.



Remplacez le bouchon de remplissage avant de revisser le capot et de remonter la cartouche. Remettez les deux parties de la cartouche ensemble avant de remettre les broches dans leur trou respectif.



Votre cartouche est quasiment prête à repartir dans votre imprimante, il vous faudra simplement changer la puce électronique et la remplacer par une nouvelle. Votre toner est désormais opérationnel!



A noter que vous pouvez aussi utiliser [la technique du perçage](#) pour recharger votre cartouche sans avoir à la démonter.