


# Mode d'emploi rechargement Brother HL2030



Vous remarquerez alors qu'un pignon tombera de la cartouche. Il aura un petit levier sur le dessus, levier qui permet de remettre le compteur de la cartouche à zéro. A noter que les cartouche de base n'ont pas ce type de mécanisme. Ce sera à vous d'en ajouter un si besoin est !



Remettez le levier en position zéro et il ne vous restera plus qu'à remettre la plaque et revisser le tout. Votre cartouche est prête à l'emploi !

Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et abonnez vous à nos chaînes Youtube et Dailymotion pour encore plus de conseils et astuces pour toner !

Si vous possédez une cartouche toner de la marque Brother et qu'elle est du modèle HL-2030, ce tutoriel est fait pour vous ! Nous allons vous montrer en effet comment faire pour recharger votre cartouche lorsque celle-ci sera vide.

Il vous faudra le matériel suivant pour l'opération :

- Votre cartouche vide
- Un kit toner pour Brother, disponible dans notre magasin.
- Une bombe d'air sec
- Un tournevis

Pour commencer vous allez faire un petit peu de nettoyage. Retirez le bouchon de remplissage et enlevez le reste de toner. Histoire que le tout soit bien propre utilisez une pompe à vide ou votre bombe d'air sec. Faites en sorte que toute la partie mécanique soit propre. Il se peut que des restes de toner demeurent dans les dents des pignons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit coup d'air sec pour que le tout reste propre.

Une fois que tout est propre, vous pourrez prendre votre bouteille de toner appropriée pour remplir la cartouche. On referme ensuite le tout et nous allons repartir vers la zone mécanique. Il va vous falloir enlever la plaque de protection, en commençant par sortir les trois vis de protection.

**Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.**