

Mode d'emploi rechargement Lexmark 100

Voilà une bonne méthode pour recharger facilement vos cartouches de type Lexmark 100 et ce en un rien de temps !



Pour mener à bien votre opération il va vous falloir les choses suivantes :

- Votre cartouche vide
- Un kit d'encre pour Lexmark EC08, disponible dans notre magasin
- Une nouvelle puce électronique
- Une paire de gants
- Un cutter à longue lame
- Du sopalin

Et vous êtes fin prêt !

Nous allons commencer par enlever une partie de l'étiquette. Aidé vous pour cela de votre cutter et faites bien attention à ne pas vous blesser. Vous trouverez ensuite sous l'étiquette une petite puce électronique. Vous allez pouvoir vous en débarrasser et remplacez la par une toute neuve.

Coupez le picot se situant à l'emplacement de la puce et vous pourrez placer tranquillement votre nouvelle puce . Remplacez ensuite l'étiquette dessus.



Pour le remplissage lui même, nous allons passer par le trou suivant.



Prenez la seringue que vous avez préalablement remplie d'encre En insérez la dans le trou. Remplissez ensuite tranquillement la cartouche. Il vous faudra reproduire l'opération avec la seringue une seconde fois afin de faire correctement le plein.



Une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir remettre votre étiquette. Il ne vous restera plus qu'à replacer votre cartouche dans votre imprimante et voilà !

Vous pouvez revoir si vous le souhaitez l'ensemble de ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous.

[EMBED]

Vous pouvez aussi aller sur nos chaînes Youtube et Dailymotion pour voir plein d'autres vidéos sur le remplissage de cartouche ainsi que sur les différentes astuces pour bien entretenir votre imprimante.

Attention, ne jamais mettre à jour le firmware de votre imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées ou compatibles. Cela altérera le calibrage de vos couleurs.